

Montagevoorschrift Montagebalk

Algemene instructie

Deze instructie zorgvuldig door lezen en na installatie bewaren voor productreferentie en -onderhoud.

Veiligheid

- Voor de installatie, het onderhoud of het verwisselen van de lamp, moet de spanning naar de lichtbron uitgeschakeld zijn.
- Er wordt aanbevolen om een gekwalificeerde E-installeteur in te schakelen voor de installatie van de verlichtingsarmatuur en hij dient er op toe te zien dat de armatuur volgens de laatste richtlijnen wordt gemonteerd.
- Controleer de totale spanning op de groep inclusief de verlichtingsarmatuur, deze mag niet de maximaal toelaatbare spanning op de groep overschrijden.
- Alle onderdelen voor vervanging moeten gelijk zijn aan de te vervangen onderdelen.

Product specificatie

- IP20 classificatie, tenzij anders vermeld, geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- Geschikt voor installatie op normale brandbare oppervlakten.
- 230/240V AC, 50 Hz..
- Aanbevolen wordt een omgevingstemperatuur tot 25° C.
- CE gekeurd.
- Dit product is ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met de volgende normen: EN 55015; EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-24.

Installatie

- Verwijder (indien aanwezig) de TL-lamp(en) uit de lamphouders. Verwijder hierna het deksel van de romp door voorzichtig aan het deksel te trekken en gelijktijdig de romp iets in te drukken aan de zijkanten.
- Afhankelijk van het soort aansluiting: Sluit het netsnoer aan op de kroonsteen in de romp van de montagebalk en monteer de romp op zijn plaats. Wanneer er een doorlusmogelijkheid aan de kopse kant of zijkant van de armatuur is bevestigd, maak hier dan gebruik van.
- Plaats het deksel weer op de romp van de montagebalk en plaats de TL-lamp(en) weer in de lamphouders.
- Schakel nu de elektrische stroom weer in en controleer de juiste werking.

Lamptype

Binnenin de verlichtingsarmatuur zit een sticker met de vermelding van het te gebruiken lamptype.

Wijk hier niet van af!

Om de bedrijfszekerheid en de werking van de armatuur te garanderen, dient de montagehandleiding nauwgezet te worden gevolgd. Er mogen geen veranderingen aan de armatuur worden aangebracht. Indien dit wel gebeurt, vervallen de garanties. Emilux B.V. neemt geen enkele verantwoording voor armaturen waaraan veranderingen zijn aangebracht.

