


Montagevoorschrift Flash

Algemene instructie

Deze instructie zorgvuldig doorlezen en na installatie bewaren voor productreferentie en -onderhoud.

Veiligheid

- Voor de installatie, het onderhoud of het verwisselen van de lamp, moet de spanning naar de lichtbronnen uitgeschakeld zijn.
- Er wordt aanbevolen om een gekwalificeerde E-installeteur in te schakelen voor de installatie van de verlichtingsarmatuur. Hij dient er op toe te zien dat de armatuur volgens de laatste richtlijnen wordt gemonteerd.
- Controleer de totale spanning op de groep inclusief de verlichtingsarmatuur, deze mag niet de toelaatbare spanning op de groep overschrijden.
- Om opeenhoping van warmte te voorkomen mogen de ingebouwde armaturen niet worden bedekt. Bijvoorbeeld met isolatiedekens.
- Alle onderdelen voor vervanging moeten gelijk zijn aan de te vervangen onderdelen.



Productspecificatie

- Dit 1^e klasse verlichtingsarmatuur dient geaard te worden.
- IP20 classificatie, tenzij anders vermeld.
- Geschikt voor installatie op normale vlambare oppervlakten.
- Aanbevolen wordt een omgevingstemperatuur tot 25° C.
- 230/240V AC.
- CE gekeurd.
- Dit product is ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met de volgende normen: EN 55015; EN 60592-2: EN 60598-2-2.

Installatie

- Maak een plafondopening die overeenkomt met de bij de armatuur behorende sparingsmaat (zie eveneens doos).
- Druk de montageklemmen naar binnen tegen de armatuur en schuif de armatuur door de plafondopening.
- Vervolgens spot verbinden met het voorschakelapparaat d.m.v. bijgeleverd snoer. Voorschakelapparaat dient vlak op de ondergrond te liggen met het opschrift aan de bovenzijde.
- Plaats de lichtbron. Open hiervoor het UV-filter door het losdraaien van de vergrendelschroef. De lichtbron dient wat betreft lamptype en vermogen overeen te komen met de aanwijzingen op de armatuur en met het voorschakelapparaat. De armatuur uitschakelen alvorens de lamp te verwisselen/plaatsen. Wij adviseren u een A-merk lamp toe te passen.
- Controleer de mogelijkheid tot het kantelen van de spot, deze dient strak te gaan. Zo niet, controleer de stelschroef en stel eventueel bij (spot mag niet uit zichzelf naar beneden gaan).
- Schakel de elektrische stroom in. Controleer op juiste werking.

Lamptype

In de verlichtingsarmatuur zit een sticker met de vermelding van het te gebruiken lamptype.

Wijk hier niet van af!

Om de bedrijfszekerheid en de werking van het armatuur te garanderen, dient de montagehandleiding nauwgezet te worden gevolgd. Er mogen geen veranderingen aan de armatuur worden aangebracht. Indien dit wel gebeurt, vervallen de garanties. Emilux B.V. neemt geen enkele verantwoording voor armaturen waaraan veranderingen zijn aangebracht.

